

# HP LaserJet Enterprise MFP M430f



Klein en krachtig: HP's kleinste Enterprise MFP



Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Makkelijk te gebruiken en te beheren

- HP FutureSmart-firmware kan met de laatste functies<sup>1</sup> worden geüpdatet om uw investering nog jarenlang te optimaliseren.
- HP Web Jetadmin biedt controle over uw gehele printomgeving en maakt uw bedrijf efficiënter.<sup>2</sup>
- Maak met gemak workflows binnen uw printerpark mogelijk met een consistente gebruikerservaring en handige tablet-achtige iconen.
- Deze MFP is snel te installeren en de apparaatinstellingen zijn gemakkelijk te beheren om de efficiëntie te verhogen.

## De veiligste printers ter wereld<sup>3</sup>

- Het BIOS wordt automatisch gecontroleerd tijdens het opstarten en herstelt zichzelf als er tekenen van manipulatie zijn.
- Gecertificeerd volgens Common Criteria<sup>4</sup> om de geheugenactiviteit voortdurend te monitoren en aanvallen in realtime te detecteren en te stoppen.
- Firmware wordt tijdens het opstarten automatisch gecontroleerd om te bepalen of het authentieke, door HP digitaal ondertekende code betreft.
- De uitgaande netwerkverbindingen van de printer worden gecontroleerd om verdachte verzoeken tegen te houden en malware tegen te gaan.
- Beveilig gegevens die op deze MFP zijn opgeslagen, zoals bijvoorbeeld sleutels, wachtwoorden en certificaten, met de ingebouwde HP Trusted Platform Module.<sup>5</sup>

## Hogere productiviteit om teams te bieden wat ze nodig hebben

- Geef teams wat ze nodig hebben met honderden oplossingen van HP en derden en ondersteuning voor kaartlezers.
- Optimaliseer workflows, verminder het aantal stappen en fouten en ondersteun mobiele medewerkers met optionele MFP-apps die aan uw specifieke bedrijfsbehoeften voldoen.
- Beveilig vertrouwelijke informatie met pull-printen of printen met pincode om printtaken uit te voeren.
- Blijf verbonden met een optioneel accessoire voor draadloos,<sup>6</sup> Bluetooth® Low Energy en NFC touch-to-print.
- Kies voor gemak en beheer opdrachten direct op de MFP met een aanpasbaar kleurentouchscreen van 10,9 cm (4,3 inch).

## Duurzaamheid is slim zakendoen

- Bespaar papier vanaf het moment van aanschaf. Dubbelzijdig (duplex) printen is standaard ingesteld voor automatische besparingen.<sup>7</sup>
- Verbruik minder papier en toner door enkel taken te printen die echt nodig zijn met behulp van HP Roam for Business.<sup>8</sup>
- Bespaar energie zonder prestatieverlies. Deze MFP is ENERGY STAR®- en Blue Angel-gecertificeerd.
- Neem belemmeringen weg en voldoe aan compliance- en toegankelijkheidsnormen met de HP Accessibility Kit (inclusief Braille-overlay en tactiele kleefmiddelen, een HP Access-handvat en BigKeys LX-toetsenbord) en compatibiliteit met de HP Accessibility Assistant.

## Productrondeleiding

Foto: HP LaserJet Enterprise MFP M430f

1. 10,9-cm kleurentouchscreen
2. Handige USB-poort
3. Uitvoerbak voor 150 vel
4. Automatisch dubbelzijdig afdrukken (standaard)
5. Multifunctionele lade 1 voor 100 vellen
6. Invoerlade 2 voor 250 vel
7. Automatische documentinvoer voor 50 vellen
8. Handige aan/uit schakelaar aan voorzijde
9. Klep rechts, toegang tot printpad
10. Klep aan voorzijde biedt toegang tot originele HP tonercartridges met JetIntelligence
11. Hi-Speed USB 2.0-poort voor apparaten van derde partijen
12. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
13. Gigabit Ethernet-netwerkpoort



## Accessoires, supplies en support

Supplies	CF259A HP 59A originele zwarte LaserJet tonercartridge (Ca 3000 pagina's)
	CF259X HP 59X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (ca 10.000 pagina's)
Accessoires	2MU47A HP toegankelijkheidsassistent
	2TD64A HP toegankelijkheidskit
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory
	4QL32A HP Legic Secure USB-kaartlezer
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	8ZN00A HP HIP2 Card Reader Accessory Kit
	D9P29A HP LaserJet Pro papierinvoertlade 550 vel
	X3D03A HP USB universele kaartlezer
Y7C05A HP HIP2 toetsaanslaglezer	
Service en support	U11D7E HP 3 jaar service op volgende werkdag voor LaserJet Enterprise MFP M43x
	U11D8E HP 4 jaar service op volgende werkdag voor LaserJet Enterprise MFP M43x
	U11D9E HP 5 jaar service op volgende werkdag voor LaserJet Enterprise MFP M43x
	U11DME HP 3 jaar alleen service voor channelonderdelen van LaserJet Enterprise MFP M43x
	U11DNE HP 4 jaar alleen service voor channelonderdelen van LaserJet Enterprise MFP M43x
	U11DQE HP 5 jaar alleen service voor channelonderdelen van LaserJet Enterprise MFP M43x
	U11DRPE HP 1 jaar post-warrantyservice voor LaserJet Enterprise MFP M43x
	U11DSPE HP 2 jaar post-warrantyservice op volgende werkdag voor LaserJet Enterprise MFP M43x
U11DZPE HP 1 jaar alleen post-warrantyservice voor channelonderdelen van LaserJet Enterprise MFP M43x	
U11EOPE HP 2 jaar alleen post-warrantyservice voor channelonderdelen van LaserJet Enterprise MFP M43x	

## Technische specificaties

<b>Model</b>	HP LaserJet Enterprise MFP M430F
<b>Productnummer</b>	3PZ55A
<b>Functies</b>	Printen, kopiëren, scannen, faxen
<b>Bedieningspaneel</b>	Kleurcapacitief touchbedieningspaneel van 10,9 cm
<b>Printen</b>	
Printtechnologie	Laser
Printsnelheid <sup>1</sup>	<b>Zwart (A4, standaard):</b> Tot 38 ppm (standaard); Tot 40 ppm (HP hoge snelheidsmodus) ; <b>Zwart (A4, dubbelzijdig):</b> Tot 31 ipm
Eerste pagina gereed <sup>2</sup>	<b>Zwart (A4, standby):</b> Vanaf 6,5 seconde ; <b>Zwart (A4, slaapstand):</b> Vanaf 8,8 seconden
Printresolutie	<b>Zwart (optimaal):</b> Tot 1200 x 1200 dpi ; <b>Technologie:</b> 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
Maandelijks printvolume	Tot 100.000 pagina's A4; <b>Aanbevolen aantal pagina's per maand:</b> 900 tot 4.800 pagina's
Intelligente printersoftwarefuncties	Printvoorbeeld, dubbelzijdig printen, meer pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, printopdrachten opslaan, handige USB-poort
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript Level 3-emulatie, standaard PDF printen (v.1.7), Apple AirPrint™
Fonts en lettertypen	105 interne schaalbare TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne schaalbare lettertypen in HP PostScript Level 3-emulatie (eurosymbol ingebouwd); 1 intern Unicode-lettertype (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-lettertypen (Calibri, Cambria); Meer lettertypeoplossingen zijn beschikbaar op flashgeheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet-lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
Printgebied	<b>Pintmarges</b> Boven: 2 mm, Onder: 2 mm, Links: 2 mm, Rechts: 2 mm; <b>Maximaal printgebied :</b> 212 x 352 mm
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)
<b>Kopiëren</b>	
Kopieersnelheid	<b>Zwart (A4):</b> Tot 38 kpm
<b>Scannen</b>	
Scansnelheid <sup>3</sup>	<b>Standaard (A4):</b> Tot 29 ppm / 46 ipm (zwart-wit), tot 20 ppm / 35 ipm (kleur) ; <b>Dubbelzijdig (A4):</b> Tot 46 ipm (zwart-wit), tot 35 ipm (kleur)
Scannerspecificaties	<b>Type scanner</b> Flatbed, automatische documentinvoer; <b>Scantechnologie:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Twain-versie:</b> Versie 2.1; <b>Dubbelzijdig scannen met ADF:</b> Ja, single-pass dubbelzijdige documentinvoer; <b>Maximaal scanformaat (flatbed, ADF):</b> 216 x 297 mm; <b>Optische scanresolutie:</b> Tot 600 dpi
Geavanceerde scannerfuncties	Tekst/afbeelding optimaliseren; Beeldaanpassingen; Job build; Uitvoer kwaliteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Jobmelding; Blanco pagina's verwijderen; HP Quick Sets
Aanbevolen aantal scans per maand	900 tot 4800
Scanbaar gebied	<b>Maximum mediaformaat (flatbed):</b> 216 x 297 mm ; <b>Minimum mediaformaat (documentinvoer):</b> 127 x 178 mm <b>Maximum mediaformaat (documentinvoer):</b> 216 x 356 mm
Bitdiepte/grijstinten	24-bits / 256
Digitaal verzenden	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-station; Scannen naar SharePoint; Verzenden naar FTP; Verzenden naar internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; Verwijderen van lege pagina's; Randen wissen; Automatische kleurdetectie; Automatisch bijsnijden volgens inhoud; Compact PDF
<b>Fax</b>	
Fax <sup>4</sup>	Ja, 33,6 Kbps
Faxspecificaties	<b>Faxgeheugen:</b> Afhankelijk van de hoeveelheid vrije schijfruimte; <b>Faxresolutie:</b> Standaard: 203 x 98 dpi; Fijn: Tot 203 x 196 dpi; 256 grijstinten; Superfijn: Tot 203 x 392 tot 300 x 300 dpi; 256 grijstinten; <b>Snel kiezen:</b> Tot 1000 nummers
Intelligente faxsoftwarefuncties	Opgeslagen faxen; Faxen archiveren; Aanpassen aan pagina; Faxadresboek; LAN/Internet-fax; Faxnummerbevestiging; Vakantiefax plannen
<b>Processorsnelheid</b>	800 MHz
<b>Connectiviteit</b>	
Standaard	2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 fax
Optioneel	HP Jetdirect LAN Accessory 8FP31A; HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory 3JN69A
Mobiel afdrukken mogelijk <sup>5</sup>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Printen met Wi-Fi® Direct; NFC touch-to-print (optioneel); Roamcapaciteit voor gemakkelijk printen; PrinterOn-printen
Ondersteunde netwerkprotocollen	Via ingebouwde netwerkoplossing: TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD, printen via webservices, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-configuratie: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, handmatig), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateful via DHCPv6); Beheer: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Syslog; Beveiliging: SNMPv3, SSL-certificatenbeheer, IPsec (IKEv1 en IKEv2), firewall, 802.1x
Netwerkfuncties	Ja, via ingesloten printserver voor HP Jetdirect Ethernet (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gig Links; IPsec (standaard); 802.11a/b/g/n draadloze netwerkinterface (optioneel); Tweede Ethernetpoort (optioneel).
<b>Vaste schijf</b>	Niet beschikbaar op dit product
<b>Geheugen</b>	<b>Standaard:</b> 2 GB ; <b>Maximaal:</b> 2 GB
<b>Mediaverwerking</b>	
Aantal papierladen	<b>Standaard:</b> 2 ; <b>Maximaal:</b> 3
Typen media	Papier (effen, eco-efficiënt, licht, zwaar, bond, gekleurd, voorbedrukt, geperforeerd, gerecycled, ruw); Enveloppen; Etiketten
Mediaformaat	<b>Aangepast (metrisch):</b> Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 105 x 148 tot 216 x 356 mm; Optionele lade: 105 x 148 tot 216 x 356 mm <b>Ondersteund (metrisch):</b> Lade 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16k, enveloppen (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Aangepast: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); A6, 16k; 105 x 148 tot 216 x 356 mm; Optionele lade 3: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); A6, 16k; 105 x 148 tot 216 x 356 mm <b>ADF:</b> Oficio; Verklaring: A4; RA4; A5; B5
Mediaverwerking	<b>Standaard invoer:</b> Lade 1 voor 100 vel, invoerlade 2 voor 250 vel, automatische documentinvoer voor 50 pagina's <b>Standaarduitvoer:</b> Uitvoerbak voor 150 vel <b>Optionele invoer:</b> Optionele derde lade voor 550 vel <b>ADF:</b> Standaard, 50 vel
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 175 gr/m <sup>2</sup> ; Lade 2, derde optionele lade voor 550 vellen: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup>
Invoercapaciteit	<b>Lade 1:</b> Vellen: 100; enveloppen: 10 <b>Lade 2:</b> Vellen: 250 <b>Lade 3:</b> Vellen: 550 (optioneel) <b>Maximaal:</b> Tot 10 enveloppen <b>ADF:</b> Standaard, 50 vel
Uitvoercapaciteit	<b>Standaard:</b> Tot 150 vellen Enveloppen: Tot 10 enveloppen <b>Maximaal:</b> Tot 150 vellen
Compatibele besturingssystemen	Windows Client-besturingssysteem (32/64-bits): Win 10, Win 8.1, Win 7 Ultimate; Mobile besturingssystemen: iOS, Android; Mac: Apple® MacOS High Sierra v10.13, Apple® MacOS Mojave v10.14, Apple® MacOS Catalina v10.15; Aparte PCL6-printerdriver: Kijk voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen op <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , voer uw productnaam en zoekopdracht in, klik op "Gebruikershandleidingen", voer uw productnaam in en zoek naar de gebruikershandleiding van uw product; zoek in de gebruikershandleiding naar de sectie "Ondersteunde besturingssystemen" en UPD PCL6 / PS-printerdrivers; Ondersteunde besturingssystemen: Kijk voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen op <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows Server 2008 R2 64-bits, Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1), Windows Server 2012 64-bits, Windows Server 2012 R2 64-bits, Windows Server 2016 64-bits, Windows Server 2019 64-bits, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint-server; Citrix Ready Kit-certificering: Tot Citrix Server 7.18, kijk voor meer informatie op <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> ; Linux: Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> ; Unix: Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a>
Minimum systeemeisen	<b>Windows:</b> 2 GB beschikbare schijfruimte, internetverbinding of USB-poort, internetbrowser. Kijk voor aanvullende OS-hardwarevereisten op <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> <b>Mac:</b> 2 GB beschikbare schijfruimte, internetverbinding of USB-poort, internetbrowser. Kijk voor aanvullende OS-hardwarevereisten op <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>
Meegeleverde software	Er worden geen softwareoplossingen in de doos meegeleverd, deze zijn alleen beschikbaar op <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> of <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-verificatie, LDAP-verificatie, pincode voor 1.000 gebruikers, optionele geavanceerde verificatieoplossingen van HP en andere fabrikanten (bijv. badgelezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat, vooraf gedeelde sleutel, Kerberos-verificatie, ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratieplug-in, 802.1X-verificatie (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificaten, toegangsbeheerlijst; Gegevens: Opslagversleuteling, pdf- en e-mailencryptie (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft), SSL/TLS (HTTPS), encryptie van inloggegevens; Apparaat: HP Sure Start Secure Boot (controle van de BIOS-integriteit met zelfherstelfunctie), Intrusion Detection (constante bewaking van het apparaat voor aanvallen), whitelisting (laadt alleen bekende goede code), ingebouwde Trusted Platform Module, HP Connection Inspector, oog voor veiligheidsrisico's, USB-poort uitschakelen; Beveiligingsbeheer: compatibel met HP JetAdvantage Security Manager, Syslog-apparaatbeveiligingsberichten verwerkt en toegankelijk in ArcSight en Splunk SIEM's
Printerbeheer	HP Printer Assistant, HP Web Jetadmin-software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (onderdeel van HP Web Jetadmin), HP WS Pro Proxy Agent (onderdeel van HP Web Jetadmin), Printer Administrator Resource Kit voor HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator);
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Afmetingen printer (b x d x h)	<b>Minimaal</b> 420 x 390 x 323 mm ; <b>Maximaal:</b> 453 x 839 x 577 mm (printer volledig geopend)
Gewicht printer	13,01 kg
Gebruiksomgeving	<b>Temperatuur:</b> 15 tot 32,5°C <b>Vochtigheid:</b> 10 tot 90% rel
Opslagcondities	<b>Temperatuur:</b> -20 tot 40°C
Geluid	<b>Akoestische stroomemissie:</b> 6,4 B(A) bij 38 ipm <b>Geluidsdrukemissie:</b> 54 dB(A) bij 38 ipm
Voeding	<b>Vereisten:</b> 220 V ingangsspanning: 220 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz); <b>Verbruik:</b> 525 watt (tijdens printen), 10,1 watt (gereed), 1,2 watt (slaapstand), 0,08 watt (auto-uit/handmatig aan), 0,08 watt (handmatig uit); <b>TEC (Typical Electricity Consumption):</b> Blue Angel: 1,222 kWh per week; Energy Star 3.0: 0,463 kWh per week; <b>Type voeding:</b> Interne (ingebouwde) voedingsmodule

Energiebesparingstechnologie	HP Auto-on/Auto-off technologie; Instant-on technologie; Instant-on kopiëren
Certificeringen <sup>7</sup>	TÜV en GS merk (Duitsland); Goedkeuringen van Oost-Europese landen; CE-markering; Andere veiligheids- en EMC-certificeringsgoedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen. <b>Standaard voor elektromagnetische emissie:</b> CISPR 22:2008 (internationaal) klasse A, CISPR 32:2012 (internationaal)/EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (internationaal)/EN 55035:2017, EN 55024:2010 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen. EPEAT® Silver; CECF; ENERGY STAR®-gecertificeerd <b>Blue Angel-compatibel</b> <sup>8</sup> Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies <b>Naleving telecommunicatie:</b> Bekabelde telecommunicatie: ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2. Overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen.
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Kwikvrij
Land van herkomst	Geproduceerd in China
Inhoud van de doos <sup>1</sup>	3PZ55A HP LaserJet Enterprise MFP M430f-printer; Originele HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca. 3.000 pagina's); Installatiegids; 1 netsnoer
Garantie	1 jaar reparatie op locatie en 24 uur per dag / 7 dagen per week telefonische ondersteuning

## Voetnoten

- <sup>1</sup> Sommige functies die beschikbaar worden bij toekomstige HP FutureSmart-firmware-upgrades zijn mogelijk niet beschikbaar op oudere apparaten als het fysieke product de nieuwe functionaliteit niet ondersteunt.
- <sup>2</sup> HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).
- <sup>3</sup> HP's meest geavanceerde ingebouwde beveiligingsfuncties zijn beschikbaar op HP Managed- en HP Enterprise-apparaten met HP FutureSmart-firmware 4.5 of hoger. Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2019 gepubliceerde kenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingsfuncties om automatisch een aanval te detecteren, te stoppen en het apparaat automatisch opnieuw op te starten voor zelfherstel conform de richtlijnen van NIST SP 800-193 voor weerbaarheid tegen cyberaanvallen op apparaten. Kijk voor een lijst van compatibele producten op <http://www.visit.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- <sup>4</sup> Certificering door een derde partij gebaseerd op de standaard vereisten van Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 van mei 2019. Certificering van toepassing op HP Managed- en Enterprise-apparaten met HP FutureSmart-firmwareversie 4.5.1 en hoger. Voor meer informatie: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- <sup>5</sup> Voor gebruik van de HP Trusted Platform Module kan een firmware-upgrade nodig zijn.
- <sup>6</sup> De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het toegangspunt en kan beperkt zijn tijdens een actieve VPN-connectie.
- <sup>7</sup> Afhankelijk van de landspecifieke instellingen.
- <sup>8</sup> Om HP Roam in te schakelen, hebben sommige apparaten mogelijk een firmware-upgrade en een optioneel accessoire nodig voor het toevoegen van Bluetooth® Low Energy-functionaliteit (BLE). Een abonnement is mogelijk vereist. Ga voor meer informatie naar <http://www.hp.com/go/roam>.

## Disclaimers technische specificaties

- <sup>1</sup> Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- <sup>2</sup> Snelheid waarmee de eerste kopie verschijnt en enkelzijdige kopieersnelheid gemeten volgens ISO/IEC 29183, dubbelzijdige kopieersnelheid gemeten volgens ISO/IEC 24735, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid hangt af van de systeemconfiguratie, de software-applicatie, de complexiteit van het document, het formaat en de afdrukstand van de media, en het type media. Een firmware-update kan vereist zijn voor HP High Speed.
- <sup>3</sup> Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, netwerkomstandigheden, het prestatieniveau van de computer en de toepassing.
- <sup>4</sup> Gebaseerd op standaard ITU-T testblad nr 1 bij standaardresolutie. Complexe pagina's of hogere resolutie nemen meer tijd en geheugen in beslag.
- <sup>5</sup> Om HP Roam te activeren, hebben sommige apparaten mogelijk een upgrade van de firmware en een optioneel accessoire nodig om Bluetooth® Low Energy (BLE) beaconing-mogelijkheden toe te voegen. Klanten kunnen hiervoor het accessoire HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless of RadBeacon USB aanschaffen. Een abonnement is mogelijk vereist. Ga voor meer informatie naar <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>6</sup> TEC (Typical Energy Consumption) is het gemiddelde stroomverbruik van een product in 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh).
- <sup>7</sup> EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie <http://www.epeat.net> voor registratiestatus per land.
- <sup>8</sup> De voedingsspecificaties zijn gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie is hierna ongeldig. De Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115 V-model en 230 V voor Blue Angel.
- <sup>9</sup> Kijk voor informatie over de opbrengst van de cartridge die bij de printer is meegeleverd op <http://www.hp.com/go/toneryield>. Opbrengst gemeten conform ISO/IEC 19752 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren.

